

Gigaset CL660

Schöner kommunizieren

- o Großes TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- o PC-Anschluss über Micro-USB
- o Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- o Modernes, schlankes Design



Audio Qualität

- o Brillante Audio-Qualität
- o Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- o Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- o vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale 65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- o Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
- o Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation

- o Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)
- o Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- o Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr
- o Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperr

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- o Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- o Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- o Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- o 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute Funktion

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- o Media Pool:
 - Zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (*.bmp, *.jpg, *.gif)

Formate:	CLIP-Bilder:	172 x 240 Pixel
	Screensaver:	240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingeltöne (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB

- o CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- o Cloud-Synchronisation mit Google

Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteil-Name editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- o Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- o Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- o Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung
- o Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- o Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil

Technische Daten

Konfiguration	- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b) - o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) - o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP

Mobilteil	Standby:	Bis zu 280 Std.
	Sprechzeit:	Bis zu 14 Std.
	Akku:	2 x AAA NiMH Akku
	Ladezeit:	Ca. 10 Std.
	Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
Basisstation	Abmessungen:	157 x 52 x 21 mm (H x B x T)
	Gewicht:	Ca. 116 g (incl. Akkus)
	o Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil
	o Abmessungen:	117 x 115 x 47 mm (H x B x T)
	o Gewicht:	ca. 130 g
	o Basisstation geeignet für Wandmontage	

Ladeschale	Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil
	Abmessungen:	92 x 20 mm (Durchmesser x H)
	Gewicht:	Ca. 162 g
Lieferumfang	1 Basisstation Gigaset CL660 1 Mobilteil Gigaset CL660H 1 Ladeschale 1 Steckernetzteil 1 Telefonanschlusskabel 2 AAA NiMH Akkus 1 Akku-Deckel 1 Bedienungsanleitung	
Gerätefarbe	Anthrazit / schwarz	
Datenblatt-Version 01.03.2017		

Gigaset CL660A

Schöner kommunizieren – mit Anrufbeantworter

- o Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- o Großes TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- o PC-Anschluss über Micro-USB
- o Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- o Modernes, schlankes Design



Audio Qualität

- o Brillante Audio-Qualität
- o Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- o Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- o vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale 65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- o Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
- o Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation

- o Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)
- o Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- o Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufssperre
- o Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufsanzeige oder Anrufssperre

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- o Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- o Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- o Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- o 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute Funktion

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- o Media Pool:
 - Zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (*.bmp, *.jpg, *.gif)

Formate:	CLIP-Bilder:	172 x 240 Pixel
	Screensaver:	240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingeltöne (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB

- o CTI-Interface: Wählen / Anrufsanzeige am PC mit MS Outlook
- o Cloud-Synchronisation mit Google

Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteil-Name editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- o Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- o Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- o Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung
- o Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- o Integrierter Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (180 Sekunden) individuell aufsprechbar
- o Standardansage voreingestellt (plug & play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil

- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- o Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil

Technische Daten

Konfiguration	- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b) - o Bis zu 6 Mobilteile anmelddbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) - o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP

Mobilteil	Standby: Bis zu 280 Std. Sprechzeit: Bis zu 14 Std. Akku: 2 x AAA NiMH Akku Ladezeit: Ca. 10 Std. Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m Abmessungen: 157 x 52 x 21 mm (H x B x T) Gewicht: Ca. 116 g (incl. Akkus)
Basisstation	- o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil - o Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 130 g - o Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil Abmessungen: 92 x 20 mm (Durchmesser x H) Gewicht: Ca. 162 g
Lieferumfang	1 Basisstation Gigaset CL660A 1 Mobilteil Gigaset CL660H 1 Ladeschale 1 Steckernetzteil 1 Telefonanschlusskabel 2 AAA NiMH Akkus 1 Akku-Deckel 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Anthrazit / schwarz
Datenblatt-Version 01.03.2017	