

Gigaset E290HX

Das Großtastentelefon – Einfach ergonomisch telefonieren

- o Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- o Großes, kontrastreiches schwarz-weiß Display (34 x 37 mm)
- o 2 Zielwahltasten für wichtige Telefonnummern
- o Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- o 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
- o Extra große Schriftzeichen im Wahlmodus und Telefonmenü
- o Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- o Telefonbuch für bis zu 150 Kontakte
- o Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- o Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
- o Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio Qualität

- o Exzellente Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- o Freisprechen am Mobilteil in ausgezeichneter Sound Qualität in HD Voice
- o Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- o 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- o Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Hörgerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 150 Kontakte
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen und CAT-iq Routern

Display

- o Großes, beleuchtetes schwarz-weiß Display 34 x 37 mm (H x B), 5,1 cm / 2" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- o Beste Lesbarkeit
 - Hoher (einstellbarer) Kontrast
 - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (Ein großes Symbol pro Display)
 - Jumbo Modus: Extra große Anzeige im Wahlmodus
- o Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige

Gigaset

Wherever you go.

- Anzeige neuer Nachrichten
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 21 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Uhrzeit

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- o Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- o Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- o 4-Wege-Navigations-Taste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über Navigations- Taste

Menü

- o Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- o Komfortables Hauptmenü mit einem großen Symbol pro Display und Funktionstasten
- o Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstaste

Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion:
 - bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- o Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0 SUOTA	
Mobilteil	o Standby:	bis zu 200 Std.
	o Sprechzeit:	bis zu 10 Std.
	o Akku:	2 x AAA (NiMH)
	o Ladezeit:	ca. 4,5 Std.
	o Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
Ladeschale	o Abmessungen:	173 x 52 x 28 mm (H x B x T)
	o Gewicht:	ca. 124 g (inkl. Akkus)
	o Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil
Lieferumfang	o Abmessungen:	90 x 83 x 48 mm (H x B x T)
	o Gewicht:	ca. 55 g
	o 1 Gigaset E290HX Mobilteil	
	o 1 Ladeschale	
	o 1 Steckernetzteil	
Gerätefarbe	o 2 AAA Akkus (NiMH)	
	o 1 Akkudeckel	
	o 1 Bedienungsanleitung	
	o Schwarz	
Datenblatt-Version	07.05.2019	